Характеристики

BASELINE

Внутрішній акумулятор RB (6.4V/78Ah)

Комплект з 78 акумуляторних батарей LiFePO4 для відновленого корпусу Ajax



Тип акумулятора

Акумулятор

78 × IFR18650

$_4$Літій-Залізо-фосфатіні (LiFePO

Конфігурація батареї

2S39P

Номінальна напруга

6.4 V ⎓

Номінальна ємність

78 АГ

Максимальна маршрутизація

15 А

Через троянду для акумулятора навантажувача.

Управління гвинтівками на клітинах (TVC – управління напругою терміналу)

7.2 V⎓ (3,6 В⎓ на елемент)

Максимальний струмок стелажного рейкового обтяжування

2 А

Крізь троянду для акумулятора пед'дни до хаба.

Турбан піхотної єдності

4.5 В ⎓

Умови заряджання та розряджання

Діапазон температур заряджання

від 0 °C до +45 °C

Відносна вологість під час заряджання

60 ± 25%

Діапазон температур розряджання

від −25 °C до +65 °C

Discharging relative humidity

60 ± 25%

Умови зберігання

Діапазон температур зберігання

від −20 °C до +45 °C

Вологість зберігання

60 ± 25%

Транспортування та відвантаження

Напруга під час відвантаження

6,0–6,4 В⎓

Вимоги транспортування

Для авіаперевезень літієві батареї повинні бути заряджені не більше ніж на 30% від номінальної ємності. Напруга під час відвантаження відповідає цій вимозі.

Для інших видів транспортування батарею слід перевозити відповідно до чинних правил та вимог перевізника.

Застереження

Не допускайте перебування батареї поблизу відкритого вогню, іскор або

інших джерел займання.

Не замикайте клеми живлення.

Не розбирайте і не деформуйте батарею.

Уникайте надмірного механічного впливу або вібрації.

Використовуйте батарею тільки із сумісними пристроями.

Хаб не заряджає цю батарею. Заряджайте батарею за допомогою спеціального зовнішнього зарядного пристрою. Перезаряджайте батарею кожні шість місяців під час зберігання.

Батарею слід встановлювати повністю зарядженою.

Закріпіть батарею в корпусі за допомогою стяжки на липучці (входить до комплекту Case D (430) і Case E (395)).

Продукт

Розміри

254 × 134 × 52 мм



Вага

3,51 кг

Роз’єм для заряджання батареї

XT60 або аналогічний

Роз’єм для під’єднання батареї до

хаба

Molex 2139-2 або аналогічний

Діапазон робочої температури

від −25 °C до +65 °C

Допустима відносна вологість

60 ± 25%

Комплект

Internal battery RB (6.4V/78Ah)

Додаткова інформація

Відповідність стандартам

Інструкція з використання

Гарантія

24 місяці